

## Podrobný návod na používání Sady osvětlení RAYS 150 + GEM USB



Nabíjení  
přes USB



Gumové  
upínací  
pásky



### Popis:

Atraktivní dobíjecí sada osvětlení, od prémiového výrobce osvětlení: fy. SMART. Vhodná pro MTB, turistiku, sport i městská a turistická kola. Šetrná k životnímu prostředí.

Dokonalá technologie, nejkvalitnější zpracování, přesné těsnící prvky jsou použity v každém výrobku fy. SMART.

Výrobek se vyznačuje snadnou a rychlou montáží, vysokým výkonem, dlouhou životností. Před prvním použitím vždy světlo i blikačku nabijte na 100%. Nabíjecí kabel Micro USB/USB 5V je součástí balení.

### Napájení a ovládání:

Napájet lze z libovolné nabíječky 5V s USB nebo přímo z PC/NTB a pod.

Pokud je baterie slabá svítí červeně tlačítko. Při nabíjení bliká tlačítko modře. Po úplném nabití modrá trvale svítí.

RAYs: Přepínání tlačítkem ZAP - bliká - svítí trvale - VYP.

GEM: ZAP a VYP se provádí 2 klikem, 1 kliknutím přepínáme svícení-blikání-zhášení obr.1

Pokud blikačky nebudete delší dobu používat, je nutno ji ukládat plně nabitou a min. 1x za 4 měsíce zkontrolovat nabití a případně nabít.

Pokud je baterie slabá, blikačka bliká pomalu v nízké intenzitě. Ihned je potřeba nabít.

### Montáž:

Každá blikačka je vybavena gumovým držákem, to umožňuje snadné uchycení na kolo, kočárek opasek silikonovým páskem 18 - 32mm y na zadní vidlici pr. 15-20mm a 25 - 32mm dle obrázku č. 2.

obr.1



obr.2



### Parametry:

Features					
<b>FRONT</b>	2.0 h 150 Lumens	Superflash 60 h	Low battery indicator	Charging 2.0 h	Rubber bracket
<b>REAR</b>	Flash 35 h 11 Lumens	Pulse 6.5 h 12 Lumens	Steady 4.5 h 12 Lumens	Water Resistant	Mounting 22-31,8mm

- režimy svícení a blikání
- indikátor vybití RAYS 150
- noční superflash 20 lm a trvalé svícení 20 lm
- výdrž 60/35 hodin dle provozu
- nabíjení 2 hodiny
- kompletně voděodolné

### Baterie:

RAYs 150: Dobíjecí baterie Panasonic Lithium-ion 4,2 V/550 mAh.

GEM: Dobíjecí baterie Panasonic Lithium-ion 4,2V/350mAh

Baterie je bezpaměťová, proto baterii dobíjejte bez obav na maxim po každém používání. Pokud ji vybijete na minimum, dobijte, co nejdříve. Skladování úplně vybitého světla zkracuje životnost baterie. Pokud světlo nepoužíváte, výrobce doporučuje min. 1x za 4 měsíce baterii ve světle nabít. Elektronika kompletně řídí nabíjení a vybíjení včetně indikace stavu baterie a chrání její přehřetí nebo úplné vybití. Výrobce garantuje životnost baterie má při správném používání min. 500 cyklů nabití.